

LPD-UHF-Funkgerät Maycom MH-430

Möchten Sie ein Funkgerät für das Sie keine Konzession bezahlen müssen?

Funk bringt Effizienz in Ihren Betrieb und muss nicht teuer sein. Das Maycom MH-430 ist speziell für eine ausgezeichnete Funkausbreitung im Gebäudeinnern konstruiert. Im Freien kann über 1 bis 2 km abgedeckt werden. Mit seinen 69 Kanälen haben Sie die Möglichkeit Ihre Mitarbeiter persönlich anzurufen oder Gruppen zu bilden. Die Stand-by-Zeit ist wegen dem geringen Stromverbrauch mehr als 12 Stunden. Das Maycom MH-430 kann mit Zubehör wie Monofon oder Sprechgarnituren ausgerüstet werden.

Preis: Fr. 269.- inkl. MWSt.

Lieferumfang: Funkgerät mit Antenne, Clip, Tragschleife und deutsche Bedienungsanleitung. Tragtasche als Zubehör.



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Pflichtenheft:	Low Power Device
Anzahl Kanäle:	69
Frequenzbereich:	433,075 bis 434,775 MHz
Frequenzaufbereitung:	PLL
Frequenzgenauigkeit:	+/- 5 ppm
Umgebungstemperatur:	-10 ... +55 C.
Antennenimpedanz:	50 Ohm
Stromversorgung:	3 Volt, 2 AM-3 (LR6) Batterien
Externe Stromversorgung:	Netzteil LG3, 3 - 4,5 Volt
Gewicht:	160 Gramm inkl. Batterien
Abmessungen:	58 (B) x 85 (H) x 26,5 mm (T)

2. EMPFÄNGER

Empfänger:	Doppel-Superheterodyn
Alarmanzeige:	LED, Piepston, Vibrator
Stromverbrauch:	Weniger 3 mA in Stand-by
NF-Ausgangsleistung:	Ca. 200 mW bei 16 Ohm

3. SENDER

Senderleistung:	<10 mW
Modulation:	FM
Max Senderhub:	+/- 5 kHz
Verzerrung:	< 5%
Stromverbrauch:	Weniger 100 mA
Rauschunterdrückung:	Min. 40 dB
BAKOM zugelassen	BAKOM 99.0321.F.P

UHF LPD Handsprechfunkgerät
Le radiotéléphone portable LPD UHF
Ricetrasmittitore portabile LPD UHF
69 Kanäle / canaux / canali, FM 10 mW
Freq.: 433,075 - 434,775 MHz

Konzessions- und gebührenfrei
Utilise sans la concession et tarifs
Usa senza la concessione e tasse

CH

Ihr Fachhändler, auch für Service und Reparaturen aller Art:

OMNIREP GmbH, Fuchsloch 8, CH-5023 Biberstein

Tel.: 062 827 4511 Fax: 062 8274514 Internet: <http://www.omnirep.ch> e-mail: mail@omnirep.ch